

サウンドカードの設定 /FreeBSD

家で作業するならヘッドフォンは必須。
というわけで、サウンドカードの設定。

```
pciconf -lv
```

とかすると

```
pcm0@pci0:0:30:2:      class=0x040100 card=0x810f1043 chip=0x266e8086 rev=0x03 hdr=0x00
  vendor      = 'Intel Corporation'
  device      = 'AC '97 Audio Controller/ Sigmatel (SoundMAX Integrated Digital Audio) (Intel
Corporation 82830M/MG SDRAM Controller / Ho)'
  class       = multimedia
  subclass    = audio
```

とかってでるけど、よくわからないので、

```
kldload snd_driver
```

で、とりあえず全部モジュールロードして、

```
cat /dev/sndstat
```

とすると、

```
FreeBSD Audio Driver (newpcm: 32bit 2009061500/i386)
Installed devices:
pcm0: <Intel ICH6 (82801FB)> at io 0xcfeffc00, 0xcfeff800 ¥
irq 17 bufisz 16384 kld snd_ich [MPSAFE] (1p:1v/1r:1v channels duplex default)
```

と表示されるので、snd_ich が必要だということがわかる。

```
kldunload snd_driver
kldload snd_ich
```

と、また、/boot/loader.conf に

```
snd_ich_load="YES"
```

とか書いて終了。

一言メモ

- ・ 一回休むと、ずるずるといってしまいそうなので、次はちゃんと参加したいな (Sat May 8 15:33:17 2010 +0900)
- ・ とりあえず第9回 PLDlr で読むものを決めてみた。(Sat May 8 15:32:19 2010 +0900)
- ・ ADSL ルータの DNS キャッシュとメンテナンス用の Web サーバが死んでたので再起動したらなおった。そんなもん？ (Sat May 8 14:39:13 2010 +0900)
- ・ m4a な音楽ファイルを再生しただけだったのに、迂闊に VLC のコンパイルをはじめたら、えらく沢山の ports がコンパイルされている ... (Sat May 8 12:12:42 2010 +0900)
- ・ ThinkPad の直販サイト、GW セールみたいなのがおわったと思ったら、ボーナス先取りセール第1弾とかやってる。ウルトラベースつくとかで GW セールよりちょっといい感じ

- だし．買いたいなと思っても，もう，いつ飛びついていいものやら分からないな．(Sat May 8 10:31:01 2010 +0900)
- 学校行こうかな，とも思ったけど，今日は家で作業しよう．(Sat May 8 10:07:18 2010 +0900)